

BUD 100W TINY

FAST CHARGE POWER ADAPTER

EMBALLAGE : 8435430627008
BOÎTE EXTERNE : 8435430627015



100W
OUTPUT
POWER

USB-C
2 PORTS

USB-A
1 PORT

FOR
LAPTOP / MAC

FOR TABLET /
SMARTPHONE

GaN
TECH

FAST
CHARGE

PD
PPS
PD/PPS
TECH

QC
3.0
QC 3.0
TECH

SMALL
SIZE

DESCRIPTION

- Chargeur mural avec 2 sorties USB-C (PD & PPS) et 1 sortie USB-A, avec une puissance maximale de 100W.
- Fabriqué en GaN et en matériaux ignifuges, il est le chargeur idéal pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
- C'est un chargeur intelligent qui permet une charge plus efficace de la batterie, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Entrée :
100-240V AC 50/60Hz 1.6A MAX
- Sortie :
USB-C1 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS : 5V-21V/5A (100W)
USB-C2 : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS : 5V-21V/5A (100W)
USB-A : 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A (30W)
USB-C1+USB-C2 : 65W+35W, PPS: 3.3-11V/3A
USB-C1+USB-A : 65W+30W
USB-C2+USB-A : 5V/3A (15W)
USB-C1+USB-C2+USB-A : 65W+15W
- Puissance totale : 100W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BUD 100W TINY
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

Dimensions (mm)
et poids (g)

	W	D	H	▲
- Boîte externe :	220	200	180	2459
- Emballage :	90	40	130	227
- Produit :	102	35	57	178
- Unités par pallet :	1350			
- Unités par boîte :	10			
- Boîtes par pallet :	135			
- Boîtes sur la base :	15			
- Boîtes en hauteur :	9			