



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes, et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces.¹ Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.



Vitesse d'impression: Lettier : jusqu'à 40 ppm en noir; Première page imprimée : vitesse : 5,4 secondes

Résolution d'impression: Noir (optimal) 600 x 600 ppp, amélioration jusqu'à 4 800 x 600 ppp; Noir (lignes fines) : jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Résolution de la technologie d'impression : HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp

Affichage: Ecran CGD tactile intuitif 3 pouces (7,5 cm)

Connectivité standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil 802.11b/g/n; Port USB Easy-access

Fonctionnalité sans fil : Oui, Wi-Fi intégré

Fonctionnalité d'impression mobile : HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, certifié Mopria, Google Cloud Print, applications mobiles

Gestion du papier : Bac d'alimentation de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 250 feuilles (bac 2), bac de sortie de 150 feuilles



Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonction d'impression recto verso plus rapide que celle des concurrents.¹
- Prenez vos pages et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.¹
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et protégez votre imprimante avec des fonctions de sécurité comme l'authentification LDAP.

Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos tâches d'impression directement sur l'imprimante multifonction à l'aide de l'écran tactile 3 pouces (7,6 cm).⁶
- Imprimez désormais facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® directement depuis votre lecteur USB.⁵
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.⁷
- Imprimez en consommant moins d'énergie qu'avec des solutions concurrentes. L'impression est optimisée par des toners HP authentiques avec JetIntelligence.⁸

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez plus de pages avec les toners HP noirs grande capacité authentiques avec JetIntelligence.²
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner noir de précision.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.

Restez connecté grâce à des options d'impression sans fil simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir de toute une variété de smartphones et de tablettes, généralement sans aucune configuration ni application requise.⁹
- Bénéficiez de l'impression directe sans fil au bureau, depuis des périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.¹¹
- Aidez votre personnel à imprimer en utilisant tout simplement leur périphérique portable compatible NFC sur cette imprimante – aucun réseau requis.¹²
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹⁰

¹ Basé sur des tests internes HP de sortie de première page de trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/claims ² Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site hpconnected.com ⁴ Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge. ⁵ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus d'informations, consultez le site hpconnected.com ⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis hp.com/go/webjetadmin ⁷ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/claims ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting ⁹ Fonction disponible uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives. ¹⁰ Fonction disponible uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting ¹¹ Fonction disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir la liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site hp.com/go/nfcprinting

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw Tableau de spécifications

Fonctions / Multitâche pris en charge	Impression, copie, télécopie, numérisation / Oui
Vitesse d'impression	Lettre ¹ : Jusqu'à 40 ppm Noir; ⁶ Sortie de la première page ⁷ : Vitesse : jusqu'à 5,4 secondes; Vitesse : jusqu'à 12,9 secondes (100 V) Noir; ⁷
Résolution d'impression	Noir (optimal) ⁸ : 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 600 ppp
Technologie d'impression	Laser
Technologies de résolution d'impression	HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v.1.7), URF, PCLm, PwG, Native Office
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso automatique, impression N-up, assemblage, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print, impression directe sans fil, technologie HP Auto-On/Auto-Off, panneau de commande tactile intuitif à 3 pouces, impression depuis le cloud à l'aide d'applications métier sur le panneau de commande, HP JetAdvantage Private Print, stockage des tâches intégré, impression depuis le port USB, technologie des cartouches JetIntelligence
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;
Type de numérisation / Technologie	A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)
résolution du scanner	Matériel ⁹ : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Optique ⁹ : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppt
Modes de numérisation	Les logiciels For Scan (inclus à la livraison) prennent en charge: Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogable, RTF, TXT]
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents ⁹ : 8,5 x 14 pouces maximum; 4 x 6 in Minimum; À plat ⁹ : 11,7 x 8,5 pouces
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur) ¹⁰ Recto-verso ⁹ : Up to 47 ipm (b&w), up to 30 ipm (color)
Fonctions avancées de scanner	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage (50 feuilles)
Format de fichier de numérisation natif	PDF, JPG ¹⁰
Format de fichier de numérisation logicielle	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF ¹⁰
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud
Vitesse de copie	Noir (lettre) ⁸ : Jusqu'à 40 cpm; ⁸
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) ⁸ : 600 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques) ⁸ : 600 x 600 ppp
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99 copies
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
Paramètres de copie	Clair/plus foncé; Recto verso; Copie ID; Optimiser
vitesse du fax	Jusqu'à ⁹ : 4,2 Kbits/s; Lettre ⁹ : 3 s par page ⁹
Résolution de télécopie	Noir (optimal) ⁸ : Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec demi-teintes); Noir (standard) ⁸ : 203 x 98 ppp
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface FAX; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie; Assistant de configuration de télécopie numérique; Assistant de configuration de télécopie; HP Send Fax
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie ⁸ : 4 Mo (250 pages Slerexx à résolution standard); Réduction de télécopie automatique prise en charge ⁸ : Oui; Rappel automatique ⁸ : Oui; Envoi différé de télécopie ⁸ : Oui; Détection de sonneries distinctes prise en charge ⁸ : Oui; Transfert de télécopie pris en charge ⁸ : Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge ⁸ : Oui; Liste de distribution de télécopie prise en charge ⁸ : Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge ⁸ : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge ⁸ : Oui; Nombre maximum de numéros arbrés ⁸ : Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Interface d'ordinateur prise en charge ⁸ : Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge ⁸ : Non; Combiné téléphonique pris en charge ⁸ : Non

Connectivité standard	1 port USB 2.0 haut débit : 1 port Hôte USB; 1 port réseau Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil 802.11b/g/n; Port USB de type Walkup
Fonctions réseau	Via Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Gigabit; Ethernet à croisement automatique; Authentification via 802.1X
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi) [fonctionne comme un point d'accès (avec Wi-Fi Direct) et comme station (STA)]
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, certifié Mopria, Google Cloud Print, applications mobiles
Mémoire	Standard ⁹ : 256 Mo; Maximum ⁹ : 256 Mo
Vitesse du processeur	1 200 MHz / disques durs : Non
Taux d'utilisation	Mensuel, Lettre ⁹ : Jusqu'à 80 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé	750 à 4 000 ⁹
Types de supports supportés	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couteur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes, étiquettes; transparents
Poids du support pris en charge	Bac 1 : 16 à 46,6 lb; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 16 à 32 lb
Formats de supports pris en charge	Bac 1 : Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13 pouces); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carte postale japonaise; Carte postale japonaise double pivotée; Enveloppe No 10; Enveloppe Monarch; 5 x 8 pouces; A5; Enveloppe C5; Enveloppe DL; Format personnalisé; A5-R; 4 x 6 pouces; 5 x 8 pouces; B6 (JIS); 10 x 15 pouces; statement; Bac 2 et bac 3 : Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13 pouces); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Format personnalisé; A5-R; 5 x 8 pouces; B6 (JIS); statement
Formats de papier personnalisés	Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces, bac 2 et bac 3 : 4,13 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces
Gestion du papier	Bac 1 ⁹ : de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Bac de sortie de 150 feuilles; Options recto verso ⁹ : Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents ⁹ : En standard, 50 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes ⁹ : Non; Bacs à papier standard ⁹ : 2; Capacités d'entrée ⁹ : Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles); Capacités en sortie ⁹ : Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 75 feuilles
Contenu de l'emballage	FW15A HP LaserJet Pro M426fdw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (env. 3 100 pages); Guide de mise en route; Posters d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM; Cordon d'alimentation ¹

^[1] Valeur de rendement annoncée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies² Sans bac de 550 feuilles en option. Dimensions avec le bac d'alimentation de 550 feuilles en option : 16,54 x 15,35 x 17,80 pouces (420 x 390 x 452 mm)³ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter une ligne chez un revendeur ou un partenaire HP. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/SureSupply; Utilisation disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. ^[2] HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ^[3] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ^[4] Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ^[5] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées avec la norme ISO/IEC 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ^[6] Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Le temps de transmission est plus long pour les pages plus complexes ou de résolution supérieure. ^[7] Pour le support du logiciel de numérisation (inclus) : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT] ^[8] Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par les logiciels inclus; Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression; Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits, 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré à un système d'exploitation RT; Les scripts de modes Linux sont disponibles sur HP.com (les scripts de modes sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation; Le logiciel HP pour Mac ne figure pas sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site hp.com. Les pilotes Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac ^[9] Avec cartouche 26A 15 Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

^[10] Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles du présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Cartouches de remplacement	HP 26A toner LaserJet noir (env. 3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (env. 9 000 pages) CF226X ¹
Dimensions du produit	L x p x h ² : 16,54 x 15,35 x 12,72 pouces ² ; Maximum ² : 16,93 x 25 x 12,8 pouces
poids du produit	28,35 livres ^{1,2}
Conditions de garantie	Garantie d'un an, retour au fournisseur de services agréé HP
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Panneau de commande	Ecran tactile CGO (Color Graphic Display) de 3 pouces (7,5 cm)
description de l'affichage	Ecran CGD tactile intuitif 3 pouces (7,5 cm)

Logiciels fournis	Windows 7 : Logiciel d'installation/déinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfigurer votre matériel HP, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8 ⁺ : Programme d'installation/déinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : Programme d'installation/déinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Systèmes d'exploitation Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus; Windows XP SP3 : toutes les éditions de 32 bits (XP Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.hp.com); Windows XP SP3 : éditions de 32 bits et 64 bits (XP Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 17.1); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 17.1); Mandriva Linux (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 11.0, 12.0, 12.1, 12.2); GOS (8.04.1); IGOS (1.0); LAMPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation; UNIX. ¹¹

Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPDI) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Entreprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Entreprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Serveurs Novell (http://www.novell.com/pritnt); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 (SP2); Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 5.5/SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/pritnt); Client Novell iPrint v.5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 (32/64 bits); Client Novell iPrint v.5.4 pour Windows XP (32/64 bits)
---	--

Configuration minimale du système	PC : Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 8 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Vista (32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x 86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows XP (32 bits) (SP2) : processeur Pentium 233 MHz, 512 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x 86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2008 (64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) : processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Mac : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disque dur 1 Go; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com)
--	--

Alimentation	Type d'alimentation ⁹ : Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée ⁹ : Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (gas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code option); Consommation électrique ⁹ : 583 watts (impression/copie), 9,1 watts (prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt ou désactivée)
---------------------	--

Acoustique	Puissance acoustique émise ⁹ : 6,8 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise ⁹ : 55 dB (A) ²⁰
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement ⁹ : 59 à 90,5 °F; Température de fonctionnement recommandée ⁹ : 63,5 à 77 °F; Température de stockage ⁹ : -4 à 104 °F; Plage d'humidité à l'arrêt ⁹ : 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement ⁹ : 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée ⁹ : 30 à 70% HR

Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentication SASL; authentification et autorisation LDAP; pare-feu et LCA (liste de contrôle d'accès); SNMPv3, 802.1 X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP
-------------------------------	--

accessoires	Bac chargeur HP LaserJet D9P29A 550 feuilles; Lecteur mini USB 16 Go HP v22w POR81AA
Options Service et assistance HP	UBTQ9E : assistance matérielle HP pour imprimante multifonction LaserJet M426 avec intervention le jour ouvré suivant, 3 ans; UBTR0E : assistance matérielle HP pour imprimante multifonction LaserJet M426 avec intervention le jour ouvré suivant, 4 ans; UBTR1E : assistance matérielle HP pour imprimante multifonction LaserJet M426 avec intervention le jour ouvré suivant, 5 ans; UBTR2E : service HP d'échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans; H3110E : service HP d'installation en réseau pour LaserJet Inkjet/Personal

Pour en savoir plus, consultez hp.com

