

# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M521



Achevez vos tâches plus vite, produisez des documents de grande qualité et facilitez la numérisation et le partage de documents. Préparez-vous et connectez-vous rapidement<sup>1,2</sup>. Envoyez des commandes rapides à partir d'un écran couleur tactile intuitif. Préservez facilement les ressources et recyclez les cartouches usagées.<sup>3</sup>



## Points forts

- Impression, copie, numérisation et fax
- Impression/copie jusqu'à 40 ppm
- 256 Mo de RAM, processeur de 800 MHz
- 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port USB ; Fast Ethernet ; Télécommunications
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp avec HP FastRes

## Terminez plus rapidement vos tâches tout en restant assis, grâce à numérisation à double tête en une seule passe.

- Maintenez des performances maximales avec une vitesse d'impression de 40 ppm maximum<sup>4</sup>. Comptez sur un volume mensuel recommandé de 2000 à 6000 pages.
- Traitez vos gros volumes d'impression en toute sérénité grâce à l'alimentation de 600 feuilles, extensible à 1100 feuilles<sup>5</sup>, et un bac de sortie de 250 feuilles.
- Travaillez plus vite grâce à la numérisation à double tête en une seule passe. Numérisez les fichiers et envoyez les documents numériques vers le courrier électronique, vers un cloud, vers des dossiers réseau ou sur un lecteur USB, en une seule étape facile.
- Économiser du papier avec l'impression recto verso et employez le chargeur automatique de 50 feuilles pour accroître la productivité.

## Travaillez plus rapidement : accédez, stockez et imprimez rapidement les contenus à partir de l'écran tactile couleur de 8,89 cm.<sup>6</sup>

- Complétez aisément les tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Faites tout de A à Z, directement sur l'imprimante multifonction.
- Accédez, stockez et imprimez le contenu web depuis l'écran tactile de l'imprimante multifonction à l'aide d'applications métiers installées sur le périphérique.<sup>6</sup>
- Gagnez du temps grâce aux cartouches HP d'origine faciles à installer et faites encore plus d'économies avec les cartouches haute capacité.<sup>7</sup>
- Gérez de manière proactive cette imprimante multifonction à l'aide de HP Web Jetadmin pour surveiller à distance les impressions du bureau et l'état du périphérique.<sup>8</sup>

## Partagez sans fil au bureau.<sup>1</sup>

- Bénéficiez d'une flexibilité incomparable : imprimez depuis votre smartphone ou tablette, presque n'importe où.<sup>2,9</sup>
- Utilisez HP Auto Wireless Connect pour configurer le réseau sans fil.<sup>1,2</sup>
- Utilisez les ressources plus efficacement avec le réseau sans fil<sup>2</sup> et Ethernet Gigabit 10/100/1000T - imprimez et partagez aisément vos documents.<sup>1</sup>
- Et tirez les travaux d'impression de votre poche - imprimez directement à partir d'une clé via le port USB.

## Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, la copie Instant-on et la technologie HP de fusion instantanée.<sup>10</sup>

- Réduisez la consommation d'énergie et préservez les ressources naturelles. Utilisez les technologies HP Copie instant-on et HP Auto-On/Auto-Off.<sup>10</sup>
- Avec la console HP EcoSMART, vous accédez instantanément aux options d'économie d'énergie personnalisées et aux paramètres de l'imprimante. Pour une configuration centralisée de toutes vos imprimantes, une consommation rationnelle de l'énergie et utiliser les paramètres économes en ressources.
- Réduisez encore plus l'impact sur l'environnement et les coûts avec l'impression recto-verso automatique.
- Recyclez aisément et gratuitement vos cartouches usagées avec le programme HP Planet Partners.<sup>3</sup>



Up to 40 ppm



8.9 cm Color touchscreen



Dual head scanner



Wireless direct



Easy access USB

## Spécifications techniques

<b>Fonctions</b>	Impression, copie, scan, fax
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 40 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 21 ipm recto-verso noir (A4) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. sortie de la première page: Vitesse : 8,0 s Noir (A4)
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale: 215,9 x 355,6 mm
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6 ; HP PCL 5 ; Emulation HP Postscript niveau 3, (PCLm)
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	<b>A8P79A</b> : HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, applications mobiles; <b>A8P80A</b> : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, certification Mopria, applications mobiles;
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 75000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 6000
<b>Détecteur de papier automatique</b>	Non
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz
<b>Ecran</b>	Ecran LCD tactile 8,89 cm (graphiques couleur)
<b>Sans fil</b>	<b>A8P79A</b> : Non; <b>A8P80A</b> : Oui, Wifi 802.11b/g/n intégré;
<b>Connectivité</b>	Optionnel <b>A8P79A</b> : Serveur d'impression HP Jetdirect 802,11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w J8021A ;J8026A;
<b>Prêt pour le réseau</b>	<b>A8P79A</b> : Standard (Ethernet Gigabit intégré); <b>A8P80A</b> : Standard (Ethernet Gigabit intégré, WiFi 802.11b/g/n);
<b>Mémoire</b>	Standard: 256 Mo
<b>types de supports</b>	Papier (premium, couleur, à en-tête, ordinaire, préimprimé, préperforé, recycler, rugueux, léger) ; enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, défini par l'utilisateur
<b>tailles des supports</b>	pris en charge Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Enveloppe (B5, C5, C6, DL) ; bac 2 et bac 3 (en option) : A4 ; A5 ; A6 ; RA4 ; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS); personnalisé: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac 3 de 500 feuilles en option : 105 x 148 à 216 x 356 mm
<b>gestion du support</b>	Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 600 feuilles Capacité de sortie: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes maximum: Jusqu'à 350 feuilles Impression recto verso: Automatique (standard)
<b>Grammage</b>	Prise en charge par le chemin de papier: Bac 1 : 52 à 199 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, 3 : 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Prise en charge du multitâche</b>	Oui
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	En standard, 50 feuilles
<b>Paramètres de copie</b>	nombre de copies ; Réduire/Agrandir ; Plus clair/plus foncé ; optimisation ; Papier : copie multi-page ; assemblage ; Sélectionner bac ; Recto-verso ; mode brouillon ; Réglages de l'image ; Définir comme nouveaux paramètres par défaut Restaurer paramètres défaut: Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies: Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Plage d'agrandissement du copieur: 25 à 400 %
<b>Fonctions logicielles intelligentes du copieur</b>	Chargeur automatique de documents ; Réduire/Agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %) ; Assembler ; Copie recto verso ; Réglages de l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ;
<b>Caractéristiques du scanner</b>	type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: A partir de PC : Centre de solutions Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, 8) ; Logiciel conforme TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1,9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur, niveaux de gris et monochromes, ADF) ; Jusqu'à 1 200 ppp (couleur, niveaux de gris et monochrome, scanner à plat)
<b>Format de fichier de numérisation natif</b>	PDF, JPG
<b>Note de bas de page relative au format du fichier numérisé</b>	Logiciel HP Scan inclus dans la boîte. Formats de fichiers pris en charge par le logiciel fonctionnant sur un ordinateur
<b>Format de fichier de numérisation logicielle</b>	Windows : JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG RTF; Mac : JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 19 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur)
<b>Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits (8 bits pour la numérisation recto-verso en nuances de gris) / 256
<b>Zone de numérisation</b>	format minimal du support: Pas de minimum; format maximal du support: 216 x 297 mm; Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 127 x 177 mm; format maximal du support: 216 x 356 mm Chargeur automatique de documents
<b>envoi numérique</b>	Optionnel: En option : Deuxième adresse électronique; Envoi vers un dossier; Envoi vers un flux de production; Envoi vers une imprimante; Authentification; Télécopieur numérique (envoi vers un réseau local ou Internet); OCR (reconnaissance optique de caractères)

<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>A8P79A</b> : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dn ; inclut l'impression recto-verso automatique intégrée. 10/100/ 1000T Gigabit Ethernet intégré ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 6000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble fax; <b>A8P80A</b> : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521 dw ; comprend l'impression recto verso automatique intégrée ; 10/100/ 1000T Gigabit Ethernet intégré ; sans fil 802.11 b/g/n; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 6000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble fax,;
<b>Consommables</b>	<b>CE530A</b> Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles <b>CF338A</b> Carter pour imprimante multifonction HP LaserJet M525 <b>CE255A</b> HP 55A toner LaserJet noir authentique 6 000 pages Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction de la plateforme de l'imprimante, du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
<b>accessoires</b>	<b>CE530A</b> Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles <b>CF338A</b> Carter pour imprimante multifonction HP LaserJet M525
<b>Télécopier</b>	Oui, 33 kbps
<b>Caractéristiques de télécopie</b>	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 250 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 196 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; superfine: 300 x 300 ppp ou 203 x 392 ppp, 256 niveaux de gris; numérotation abrégée: Jusqu'à 100 numéros (chacun peut contenir 100 numéros); Diffusion, nombre d'emplacements max.: 100 destinations
<b>Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur</b>	Sauvegarde de la mémoire de télécopieur permanente ; Transfert de télécopie ; Carnet d'adresses de télécopieur ; Interface TAM, numérotation rapide ; Numérotation groupée ; Rappel automatique ; Bloquer les télécopies indésirables ; Interrogation ; Envoyer une télécopie avec confirmation ; Réception d'une télécopie confidentielle
<b>Logiciels fournis</b>	Windows : Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, assistant de configuration de télécopie HP, envoi de télécopie HP, pilote d'impression HP télécopie, alertes d'état, mise à jour HP, DXP ; Mac : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote HP Postscript, HP Scan, assistant de configuration HP, pilote d'impression de télécopie HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits); Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 32 bits (SP3 ou version ultérieure); Mac OS X v10.6.8 et version ultérieure; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package préconfiguré); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installation automatique); HPUX 11 et Solaris 8/9
<b>Configuration minimale du système</b>	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau Mac: Mac OS X v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau ; modification de mot de passe SNMPv1/v2communauté, modification de mot de passe SNMPv3.
<b>Dimensions de l'imprimante (L x P x H)</b>	<b>A8P79A</b> : 465 x 465 x 508 mm <b>A8P80A</b> : 465 x 465 x 508 mm
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: 10 à 32,5 °C , Humidité: 30 à 70% HR
<b>Stockage</b>	Température: -20 à 40 C, Humidité: 10 à 90% HR
<b>Acoustique</b>	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression sonore émise: 54 dB (A)
<b>certifications</b>	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 + A1 ; 2009 + A2 ; 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR: Oui
<b>Alimentation</b>	configuration requise: Tension d'entrée : de 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) et 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consommation: 760 watts (impression), 18,2 watts (prêt), 4,3 W (veille prolongée), 0,3 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 2,812 kWh/semaine. Module d'alimentation intégré
<b>Pays d'origine</b>	Fabriquée en Chine
<b>Garantie</b>	Garantie limitée sur site d'un an Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.
<b>assistance et service technique</b>	<b>U6Z59E</b> - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Imprimante multifonction LaserJet Pro M521 Support matériel <b>U6Z70PE</b> -HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Imprimante multifonction LaserJet Pro M521 Support matériel

## Notes de bas de page

<sup>1</sup>HP Auto Wireless Connect n'est pas nécessairement disponible pour toutes les configurations du système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité, voir [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect); <sup>2</sup>HP Wifi Direct, connexion sans fil intégrée et HP Auto Wireless Connect sont uniquement disponibles sur les imprimantes multifonction LaserJet Pro M521 dw.; <sup>3</sup> La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle); <sup>4</sup> Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. La vitesse exacte de la première page varie en fonction de la configuration du système, du programme, de la complexité du document, du réseau, de la largeur de support, du grammage, de l'environnement et taille de la tâche.; <sup>5</sup> Capacité de papier en option jusqu'à 1 100 feuilles. Bac de papier 500 feuilles en option non fourni ; à acheter séparément.; <sup>6</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour plus de détails, reportez-vous à [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com); <sup>7</sup>Cartouche de toner noir LaserJet HP 55X non incluse ; à acheter séparément.; <sup>8</sup>HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).; <sup>9</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou que le périphérique portable dispose d'une connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting); <sup>10</sup>La technologie HP Auto-On/Auto-Off dépend de l'imprimante et des paramètres. Spécifications de la technologie HP de fusion instantanée basées sur une étude comparative avec des produits utilisant la fusion traditionnelle. Spécifications de la copie instant-on basées sur une étude comparative avec des tubes fluorescents.

<http://www.hp.com/fr>



Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

